

MOTORI A CORRENTE CONTINUA **"APF"** SERIE PESANTE

Esecuzione IP23 protetta contro lo stilloidico, autoventilata

POTENZA RESA in **kW** e **CV**

TIPO	VELOCITA' IN GIRI/MIN												Potenza massima di eccitazione
	1000		1250		1600		2000		2500		3150		
	kW	CV	kW	CV	kW	CV	kW	CV	kW	CV	kW	CV	Watt
<b>APF 80/7</b>	0,33	0,45	0,44	0,6	0,55	0,75	0,73	1	0,96	1,3	1,17	1,6	40
<b>APF 80/10</b>	0,46	0,63	0,62	0,85	0,82	1,12	1,03	1,4	1,4	1,9	1,7	2,3	48
<b>APF 80/14</b>	0,66	0,9	0,87	1,19	1,17	1,6	1,47	2	1,95	2,65	2,6	3,55	55
<b>APF 80/16</b>	0,73	1	1	1,36	1,32	1,8	1,7	2,3	2,2	3	2,95	4	65
<b>APF 104/10</b>	1,25	1,7	1,64	2,24	2,06	2,8	2,75	3,75	3,67	5	4,63	6,3	70
<b>APF 104/14</b>	1,73	2,36	2,31	3,15	2,94	4	3,9	5,3	5,22	7,1	6,61	9	80
<b>APF 104/16</b>	1,98	2,7	2,65	3,6	3,38	4,6	4,41	6	5,9	8	7,35	10	90
<b>APF 120/12</b>	2,46	3,35	3,12	4,25	4,11	5,6	5,51	7,5	7,35	10	9,18	12,5	120
<b>APF 120/16</b>	3,3	4,5	4,11	5,6	5,51	7,5	7,35	10	9,18	12,5	11,76	16	135

TENSIONE DI ARMATURA <320V  
FATTORE DI FORMA = 1

TIPO	VELOCITA' IN GIRI/MIN												Potenza massima di eccitazione
	1000		1250		1600		2000		2500		3150		
	kW	CV	kW	CV	kW	CV	kW	CV	kW	CV	kW	CV	Watt
<b>APF 80/7</b>	0,3	0,4	0,36	0,5	0,44	0,6	0,55	0,75	0,69	0,95	0,86	1,18	40
<b>APF 80/10</b>	0,41	0,56	0,52	0,71	0,62	0,85	0,78	1,06	0,97	1,32	1,24	1,7	48
<b>APF 80/14</b>	0,58	0,8	0,73	1	0,86	1,18	1,1	1,5	1,39	1,9	1,73	2,36	55
<b>APF 80/16</b>	0,67	0,92	0,84	1,15	1	1,36	1,25	1,7	1,6	2,18	2	2,72	65
<b>APF 104/10</b>	1,03	1,4	1,32	1,8	1,64	2,24	2,05	2,8	2,46	3,35	3,3	4,5	70
<b>APF 104/14</b>	1,47	2	1,83	2,5	2,31	3,15	2,75	3,75	3,49	4,75	4,41	6	80
<b>APF 104/16</b>	1,7	2,3	2,1	2,85	2,65	3,6	3,16	4,3	4	5,4	5	6,85	90
<b>APF 120/12</b>	2,06	2,8	2,6	3,55	3,3	4,5	3,9	5,3	4,92	6,7	6,24	8,5	120
<b>APF 120/16</b>	2,94	4	3,67	5	4,41	6	5,51	7,5	6,98	9,5	8,67	11,8	135

TENSIONE DI ARMATURA >320V - FINO A 440V  
FATTORE DI FORMA = 1

**DECLASSAMENTO DELLE POTENZE RESE PER REGOLAZIONE A COPPIA COSTANTE**

Rapporto di regolazione della velocità per servizio continuo	Potenza richiesta rispetto a quella di listino	Potenza di listino rispetto a quella richiesta
da 1 a 5	80%	125%
da 1 a 10	70%	143%
da 1 a 20 o più	67%	150%

N.B. - Il valore di potenza resa è condizionato dal tipo di alimentazione.

La grandezza della macchina deve essere adeguata mediante il seguente fattore di correzione:

ALIMENTAZIONE DA PONTE TRIFASE	- totalmente controllato =	<b>1</b>
ALIMENTAZIONE DA PONTE TRIFASE	- semicontrollato =	<b>1,15</b>
ALIMENTAZIONE DA PONTE MONOFASE	- semicontrollato =	<b>1,4</b>